

12 W 50 D | Bomba Vari

Especificações		
número de artigo		100.152.036
modelo		12 W 50 D
pressão de trabalho máx.	psi	10443
breve descrição		Bomba Vari
tanque de óleo da capa. (em vigor)	oz	1690.7
número de saídas		1
número de fases		2
output 1ª etapa / min.	oz	108.2
output 2ª etapa / min.	oz	40.6
intervalo de pressão na 1ª fase	psi	0 - 2901
intervalo de pressão na 2ª fase	psi	2901 - 10443
tipo de operador		motor elétrico
motor		230 VAC - 1.5 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm	2850
peso, pronto para uso	lb	211.6
dimensões (CxLxH))	in	19.7 x 15 x 26.6

Acessórios necessários	
Válvula, acionamento simples M 311	100.181.311
Válvula, acionamento duplo M 322	100.181.322

Acessórios	
SADA Power Switch M304	100.172.051
Válvula, acionamento duplo M 323	100.181.323
Válvula, acionamento duplo M 326	100.182.321
Válvula de controlo da pressão M 303	100.181.303

