

# 18 W 25 P ASIA | Bomba Vari

Especificações		
número de artigo		101.002.119
modelo		18 W 25 P ASIA
pressão de trabalho máx.	psi	10443
breve descrição		Bomba Vari
tanque de óleo da capa. (em vigor )	oz	845.4
número de saídas		1
número de fases		2
output 1ª etapa / min.	oz	192.7
output 2ª etapa / min.	oz	67.6
intervalo de pressão na 1ª fase	psi	0 - 2901
intervalo de pressão na 2ª fase	psi	2901 - 10443
tipo de operador		motor a gasolina
motor		4-stroke - 4.2 HP - 3.1 kW
peso, pronto para uso	lb	143.3
dimensões (CxLxH)	in	19.7 x 15.7 x 22.5

Acessórios necessários		
Válvula, acionamento simples M 311		100.181.311
Válvula, acionamento duplo M 322		100.181.322

Acessórios		
SADA Power Switch M304		100.172.051
Válvula, acionamento duplo M 323		100.181.323
Válvula, acionamento duplo M 326		100.182.321
Válvula de controlo da pressão M 303		100.181.303

