

12 W 06 Q | Bomba Vari

Especificações		
número de artigo		101.003.038
modelo		12 W 06 Q
pressão de trabalho máx.	psi	10443
breve descrição		Bomba Vari
tanque de óleo da capa. (em vigor)	oz	202.9
número de saídas		1
número de fases		1
output 1ª etapa / min.	oz	20.3
intervalo de pressão na 1ª fase	psi	0 - 10443
tipo de operador		motor elétrico
motor		110 VAC - 1.1 kW - 50 Hz - 1 Ph
acelerar	rpm	3600
peso, pronto para uso	lb	79.4
dimensão (AxBxC)	in	15.7 x 14.3 x 19.4

Dimensões de desenho técnico		
dimensão A	in	15.7
dimensão B	in	14.3
dimensão C	in	19.4

Acessórios necessários		
Válvula, acionamento simples M 311		100.181.311
Válvula, acionamento duplo M 322		100.181.322

Acessórios		
SADA Power Switch M304		100.172.051
Válvula, acionamento duplo M 323		100.181.323
Válvula, acionamento duplo M 326		100.182.321
Válvula de controlo da pressão M 303		100.181.303

